

Notwarnknopf

Ei407-D

Funkzubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung



- Manuelles Auslösen eines Alarms im funkgesteuerten Netzwerk
- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie
- Visuelle Statusanzeigen
- Integrierter Funksender
- Verlässliche Funkvernetzung auf Basis fortschrittlicher Transceiver- und Codierungstechnologie
- Frequenzmodulierte Übertragung (Manchester Code) für zuverlässiges Signal und aktive Störungsunterdrückung
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten
- 5 Jahre Garantie

Ei407-D

Funktion

- ➔ Durch Drücken des Notwarnknopfes werden alle im Haus vernetzten Rauch- und Hitzewarmmelder aktiviert und machen sich mit einem lauten Warn- ton bemerkbar.
- ➔ Mit Hilfe des mitgelieferten Reset-Tools kann der Alarm deaktiviert werden, so dass alle Geräte im Funknetzwerk in ihren ursprünglichen Betriebszu- stand zurückkehren.

Hinweise

1. Der Notwarnknopf kommt zum Einsatz, wenn anwesende Personen vor Gefahren, die nicht durch Rauch- oder Hitzewarmmelder detektiert werden, gewarnt und zum Verlassen der Räume aufgefor- dert werden sollen.
2. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Geräte per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch benachbarte Funk- systeme zu vermeiden.
3. Durch die Hauscodierung wird das Multiple- Repeater-System aktiviert, was die Stabilität des Netzwerkes gewährleistet und die potenzielle Reichweite erhöht.

Ei407-D

Technische Daten

Stromversorgung	9-Volt-Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Betriebsbereitschaft	grünes LED-Licht alle 40 Sekunden
Störungsanzeige	gelbes LED-Licht alle 9 Sekunden bei nachlassender Batteriespannung
Einsatztemperatur	0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Vernetzung per Funk	bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen plus Hitzewarnmelder und Zubehör
Frequenz	868 MHz Band (Aussteuerungsgrad 1 %)
Funkleistung	+5 dBm
Reichweite	150 m auf freier Fläche
Gewicht	191 g
Abmessungen	85 mm x 85 mm x 58 mm (H x B x T)
Gehäusefarbe	blau
Befestigung	Schrauben und Dübel (im Lieferumfang enthalten)
Standards	CE, ISO 9001:2000, Funkleistung gem. EN300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3
Garantie	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
Notwarnknopf	Ei407-D	Manueller Notwarnknopf mit 9-Volt-Lithium-Batterie (fest eingebaut), Vernetzung per Funk, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre